

מדריך להפעלה מהירה

דגם: MBP481, MBP481-2, MBP481-3, MBP481-4

להסבר מלא של כל התכונות וההוראות, קראו במדריך למשתמש (זמין להורדה מאתר www.motorolastore.com).




motorola

1. הגדרת המוניטור לתינוק


א. חיבור יחידת התינוק לזרם החשמל

- חברו את חיבור ה-DC של מתאם המתח לשקע DC בגב יחידת התינוק.
 - חברו את הקצה השני של מתאם המתח לשקע מתאים.
 - החליקו את מתג ההפעלה / כיבוי למצב פועל (ON).
- הערה:** השתמשו רק במתאם המתח הכלול באריזה.




ב. התקנת הסוללה וחיבור יחידת ההורים לזרם החשמל

- אריזת סוללה נטענת כלולה באריזה ויש להרכיב אותה, כדי שניתן יהיה להזיז את יחידת ההורים מבלי לאבד קישוריות ותמונה מיחידת (או יחידות) התינוק. טענו את יחידת ההורים לפני השימוש בה בפעם הראשונה או כאשר יחידת ההורים מורה על מתח נמוך בסוללה.
 - הסירו את כיסוי תא הסוללה.
- אזהרה:** סכנת חנק; ילדים עלולים להיחנק מהכבלים. הרחיקו את הכבל מהישג ידם של ילדים (למרחק של יותר מ- 1 מטר).



- חברו את החיבור של אריזת הסוללה לתוך השקע שבתוך תא הסוללה, והרכיבו את אריזת הסוללה לתוך התא.
- החזירו את כיסוי תא הסוללה למקומו, ומשכו את המעמד (קראו בחלק ג).
- הכניסו את חיבור ה-DC של מתאם המתח לתוך שקע DC בצד יחידת ההורה.
- חברו את הקצה השני של מתאם המתח לשקע חשמל מתאים.
- לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה / כיבוי כדי להפעיל או לכבות את יחידת ההורים.






הערה: השתמשו רק במתאם המתח ובאריזת הסוללה הכלולה באריזה. יחידת ההורים יכולה לעבוד עם מתאם המתח וללא סוללה. כאשר יחידת ההורה ויחידת התינוק שתיהן פועלות, יחידת ההורה תציג תמונה צבעונית מיחידת התינוק. אם החדר חשוך התמונה תוצג בשחור לבן והסמל * יוצג, בשל תאורת אינפרא-אדומה של יחידת התינוק.




ג. הרכבה שולחנית של יחידת ההורה

- פתחו את המעמד מהחלק האחורי של יחידת ההורה כדי להעמיד את היחידה על השולחן.



2. הפעלה בסיסית של הלחצנים

יחידת הורים	
לחצו והחזיקו כדי להפעיל / לכבות את יחידת ההורה	 לחצן הפעלה
לחצו כדי לפתוח את אפשרויות התפריט	 לחצן תפריט
לחצו כדי לאשר בחירה ולסגור את התפריט	OK לחצן OK
לחצו כדי להגביר את עוצמת הרמקול. כאשר המכשיר מציג תפריט, לחצו כדי לגלול כלפי מעלה. כאשר אתם מציגים תמונה בזום, לחצו והחזיקו כדי להזיז את התמונה כלפי מעלה	 לחצן הגברה של עוצמת השמע

<p>לחצו כדי להחליש את עוצמת הרמקול. כאשר המכשיר מציג תפריט, לחצו כדי לגלול כלפי מטה. כאשר אתם מציגים תמונה בזום, לחצו והחזיקו כדי להזיז את התמונה כלפי למטה</p>	<p>לחצן החלשה של עוצמת השמע </p>
<p>כאשר המכשיר מציג תפריט, לחצו כדי לבחור באפשרות משמאל. כאשר אתם מציגים תמונה בזום, לחצו והחזיקו כדי להזיז את התמונה שמאלה</p>	<p>לחצן שמאלה </p>
<p>כאשר המכשיר מציג תפריט, לחצו כדי לבחור באפשרות מימין. כאשר אתם מציגים תמונה בזום, לחצו והחזיקו כדי להזיז את התמונה ימינה</p>	<p>לחצן ימינה / זום </p>
<p>יחידת תינוק</p>	
<p>החליקו את המתג כלפי מטה כדי להפעיל את המכשיר. החליקו את המתג כלפי מעלה כדי לכבות את המכשיר</p>	<p>מתג הפעלה / כיבוי</p>
<p>לחצו והחזיקו כדי לצמד את המכשיר ליחידת ההורה</p>	<p>לחצן צימוד</p>

3. מידע כללי

אם המוצר שברשותכם אינו פועל באופן תקין:

קראו מדריך הפעלה זה בעיון ואח"כ צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 08-9418222. פנו לשירות הלקוחות או בקרו באתר שלנו.

אחריות מוגבלת למוצרים ולאביזרים נלווים ("האחריות")

תודה שרכשתם מוצר זה של מוטורולה המיוצר תחת רשיון על ידי Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

מה כוללת תעודת האחריות?

למעט הסייגים המפורטים בהמשך, חברת BINATONE מעניקה אחריות למוצר זה המשווק תחת המותג Motorola ("המוצר") וכל האביזרים הנלווים ("האביזרים") שנמכרים לשימוש עם המוצר כנגד פגמים בחומרים או בעבודה תחת שימוש רגיל על ידי הקונה למשך התקופה המצוינת להלן. אחריות זו הינה בלעדית לרוכש המוצר ואינה ניתנת להעברה.

מי מכוסה על ידי האחריות?

האחריות מכסה אך ורק את הקונה המקורי של המוצר, ואינה ניתנת להעברה.

מה תעשה חברת BINATONE?

חברת BINATONE ו/או המשווק המורשה יעשו ככל שביכולתם, תוך זמן סביר וללא כל תשלום, כדי לתקן או להחליף כל מוצר או אביזר שמכוסה במסגרת אחריות זו. החברה רשאית לספק או להשתמש במוצרים, אביזרים או חלקים מחודשים, משופצים, משומשים או חדשים שפועלים ברמת התקינות הנדרשת.

איזה עוד הגבלות יש על האחריות?

כל אחריות משתמעת, כולל אחריות לא מוגבלת או אחריות משתמעת על הסחירות או התאימות לשימוש מסוים, מוגבלת לתקופת האחריות המוגבלת המתוארת בזאת. התיקון או ההחלפה המסופקים במסגרת האחריות המוגבלת המפורשת יהיו המענה היחיד הניתן לצרכן, ויסופקו כתחליף לכל אחריות אחרת, בין אם מפורשת או משתמעת. בכל מקרה חברות MOTOROLA ו/או BINATONE לא תישאנה בשום חבות, בין אם במסגרת חוזה או בגין נזיקין

(לרבות במקרה של רשלנות), עבור נזקים מעבר לעלות של המוצר, או בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או נסיבתיים מכל סוג, או הפסד של הכנסות או רווחים, פגיעה בעסקים, אובדן מידע או כל הפסד כספי אחר כתוצאה או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים, ובכפוף למגבלות החוקיות הרלוונטיות לעניין היתור על האחריות.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או ויתור על אחריות בגין נזקים מקריים או נסיבתיים, או הגבלה על אורכה של האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והוויתורים המפורטים להלן אינם חלים עבורכם. אחריות זו מקנה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מתגוררים.

המוצר	תוקף האחריות
מוצרי צריכה	שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הקונה המקורי של המוצר.
אביזרים נלווים	תשעים (90) ימים מתאריך הרכישה המקורי של האביזרים על ידי הקונה המקורי של המוצר.
מוצרי צריכה או אביזרים שתוקנו או הוחלפו	יתרת תקופת האחריות המקורית, או תשעים (90) ימים מהתאריך שהמוצר הוחזר ללקוח, הארוך מבין השניים.

סייגים

בלאי טבעי. תחזוקה, תיקונים והחלפות חלקים תקופתיות כתוצאה מבלאי הנגרם משימוש שוטף המוצר אינם מכוסים על ידי האחריות.

סוללות. רק סוללות שרמת הטעינה שלהן נמוכה מ-80% מרמת הטעינה המוצהרת שלהן וסוללות עם נזילה מכוסות על ידי האחריות.

פגיעה ושימוש בלתי הולם. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מ: (א) תפעול, אחסון או שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה, תאונה או הזנחה, כמו למשל נזק פיזי (סדקים, עיוותים וכו') למשטחי המוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם;

(ב) מגע עם או חשיפה לנוזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או זיעה, חול או אבק, חום קיצוני או מזון; (ג) שימוש במוצר או באביזרים לצרכים מסחריים או שימוש במוצר או באביזרים תחת תנאים חריגים או קיצוניים; או (ד) כל פעולה אחרת שאינה באשמת MOTOROLA או BINATONE, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שימוש במוצרים ואביזרים שאינם מאושרים על ידי מוטורולה. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש במוצרים, אביזרים או כל ציוד היקפי אחר שאינם של MOTOROLA או שאינם מאושרים על ידי אינם מכוסים על ידי האחריות.

טיפולים או שינויים בלתי מאושרים. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מטיפול, בדיקה, תיקון, התקנה, תחזוקה, שינוי או אלתור על ידי כל אדם שאינו נציג של MOTOROLA, BINATONE או אחד ממרכזי השירות המורשים של חברות אלו, אינם מכוסים על ידי האחריות.

מוצרים שעברו שינוי. מוצרים ו/או אבזרים נלווים עם (א) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו; (ב) חותמים שבורים המעידים על פירוק בלתי מאושר; (ג) חוסר התאמה במספרים הסידוריים של הלוח; או (ד) מארזים או חלקים שאינם מאושרים על ידי MOTOROLA, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשל של המוצרים או האביזרים כתוצאה מכל שירות תקשורת או אות שהמשתמש מנוי אליו או משתמש בו בשילוב עם המוצרים או האביזרים אינם מכוסים על ידי אחריות זו.

כיצד לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוסף?

כדי לקבל שירותים או מידע, אנא התקשרו למספר: **08-9418222**

בטלפון זה תקבלו הנחיות כיצד לשלוח את המוצר או האביזרים, באחריותכם ותוך נשיאה בעלויות המשלוח, לאחר ממרכזי התיקון המורשים של BINATONE.

לקבלת שירות צריכים להיות ברשותכם: (א) המוצר או האביזר; (ב) הוכחת רכישה (קבלה) מקורית שכוללת תאריך, מקום הרכישה ושם המוכר של המוצר; (ג) אם קיבלתם עם הקופסה תעודת אחריות עליכם להציג תעודת אחריות מלאה הכוללת את המספר הסידורי של המוצר; (ד) תיאור בכתב של הבעיה; וחשוב מכל (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

התנאים וההגבלות המפורטים בזאת מהווים הסכם אחריות מלא ביניכם ובין חברת BINATONE בנוגע למוצר או לאביזרים שנרכשו על ידיכם, ויש להם קדימות על פני כל הסכם או ייצוג קודמים, לרבות ייצוגים בספרות המקצועית או בחומרים שיווקים שפורסמו על ידי BINATONE, שעשויים להיות קשורים לרכישה האמורה.

תעודת אחריות למוניטור

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ טלפון: _____

נייד: _____ כתובת: _____

דגם: _____ תאריך רכישה: _____

1. תעודה זו ניתנת כאחריות טכנית לפעולתו של המוצר.
2. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן ואו להחליף, ללא תשלום, בתקופת האחריות כל חלק או חלקים של המוצר אשר ייראה לנו פגום, על פי פירוש המסמך הנ"ל.
3. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.
4. האחריות הינה לאמור על תקינות המוצר.
5. כוחה של אחריות זו אינו תקף לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכונים, כגון חיבור המוצר למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד למוצר.
 - ב. כל נזק כתוצאה מפעולה לא תקינה של רשת החשמל לרבות נפילות מתח, ברקים וכו'.
 - ג. נזק שנגרם עקב רשלנות או הזנחה וכן נזק כתוצאה משימוש בסוללות שאינן נטענות וכתוצאה מכך מנזילת סוללות בתוך המכשיר וגרימת נזק למעגל החשמלי, זיהומו בחול, אבק, וכל נזל כלשהו.
 - ד. במקרה של תיקון שנעשה ע"י גורם שאינו מוסמך ע"י חברתנו.
 - ה. שבר כלשהו יבטל את האחריות על המוצר באופן מיידי.
6. החלפת המוצר תיעשה רק עד 14 יום מיום רכישת המוצר ובתנאי שהוא מוחזר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש. האחריות והשירות ניתנים במעבדתנו. על הלקוח להביא את המוצר הטעון תיקון לאחד מסניפי שילב המופיעים באתר החברה www.shilav.co.il לתמיכה טלפונית ניתן לפנות למוקד בשעות הפעילות – 08-9418222

חתימה וחותמת החנות: _____

שם היצרן: Binatone Electronics Ltd. ארץ ייצור: סין

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק, אין לגעת במתאם המתח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה, אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה! הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות, אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב, יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש, הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה), במקרה של התחממות יתר של מתאם המתח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות, לפני השימוש קרא בעיון את הוראות השימוש ושומר אותם לשימוש עתידי

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222
מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500



MOTOROLA

מיוצר מופץ או נמכר על ידי
Binatone Electronics International LTD.
בעלת היתר רשמי למוצר זה. MOTOROLA
ולוגו M המעוצב שלה הינם סמלים מסחריים או
סמלים מסחריים רשומים בבעלות
Motorola Trademark Holdings, LLC.
והשימוש בהם נעשה תחת רישיון. כל שאר
הסמלים המסחריים שייכים לבעליהם החוקיים.
© Motorola Mobility LLC כל הזכויות
שמורות.

