

Bluedio


— Amazing Life —

אוזניות דגם T-Elf2 מדריך למשתמש

למימוש תנאי האחריות למוצר זה, יש לשמור על
האריזה המקורית!

לפני השימוש במוצר, קראו בעיון את כל המדריך.

סקירת האוזניות



הוראות הפעלה, טיפים לפני השימוש

הסירו את נייר בידוד הטעינה של האוזניות מנרתיק הטעינה, הכניסו את האוזניות חזרה לנרתיק הטעינה וסגרו את הנרתיק כדי לטעון.

צימוד Bluetooth:

1. כבו את ה-Bluetooth בטלפון הנייד.
 2. פתחו את נרתיק הטעינה. שתי נורות ה-LED בשתי האוזניות יהבהבו.
 3. הפעילו את Bluetooth בטלפון הנייד, בחרו "T Elf 2" ולחצו **התחבר**.
- שליטה על המוזיקה:** לחצו לחיצה אחת על לחצן המגע כדי להפעיל/להשהות מוזיקה. לחצו פעמיים על לחצן המגע באוזנייה הימנית כדי להגביר את עוצמת השמע ושלוש פעמים כדי לעבור לשיר הבא. לחצו פעמיים על לחצן המגע

באוזנייה השמאלית כדי להחליש את עוצמת השמע ושלוש פעמים כדי לעבור לשיר הקודם.

שליטה על השיחות: לחצו פעם אחת על לחצן המגע כדי לענות לשיחה/לסיים שיחה. לחץ לחיצה ארוכה בשתי שניות כדי לדחות שיחה.

חיוג חוזר אחרון: לחצו ברציפות 4 פעמים על לחצן המגע כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

עוזר קולי: לחצו לשנייה אחת על לחצן המגע ושחררו כשתשמעו הנחיה.

חיישן תנועה: בזמן השמעת מוזיקה, הסירו את האוזניות והמוסיקה תפסיק לנגן. הניחו את האוזניות בחזרה והמוזיקה תחודש.

פתרונות לתקלה באוזניות: שימו לב: כאשר שומעים רק באוזנייה אחת או כשאחת מהאוזניות לא מתחברת, בצעו את הפעולות הבאות בשתי האוזניות:

1. כבו את ה-Bluetooth בסלולרי.
2. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן המגע בשתי האוזניות כדי להפעיל, ואז לחצו שלוש פעמים על שתי האוזניות כדי ששתיהן יכבו והצימוד יבוטל.
3. הכניסו את שתי האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את הכיסוי.
4. פתחו את נרתיק הטעינה והמתינו שנורות ה-LED בשתי האוזניות יהבהבו.
5. האוזניות יופעלו מחדש ופתחו את Bluetooth בטלפון הנייד לצורך צימוד.

הוראות טעינה

טעינת אוזניות: הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את הכיסוי. אור כחול מופיע על נרתיק הטעינה והוא יישאר דולק בעת טעינת הנרתיק. נורית LED תכבה כאשר הטעינה מלאה.

טעינת הנרתיק: בזמן הטעינה האור הירוק יבהב, ויישאר דולק כאשר הטעינה מלאה.

אור כחול מהבהב בנרתיק הטעינה: מציין שיש לטעון את הנרתיק.

מפרט

גרסת Bluetooth :5.0

תדר שידור: 2.4GHz עד 2.48GHz

פרוטוקולים נתמכים: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

היענות תדרים: 20Hz עד 20KHz

זמן המתנה: 1000 שעות בקירוב

זמן השמעת מוזיקה/שיחה: כ-5-6 שעות

זמן טעינה: כ-1 שעה לאוזניות וכ-2 שעות לנרתיק הטעינה

מתח/זרם טעינה: 5 וולט / מעל 100mA

צריכת חשמל: 7mW+7mW

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה	שם פרטי
טלפון	כתובת
פירוט הסובין/דגם	שנת ייצור
מספר סידורי	מקום הרכישה
מספר חשבונית	חותמת וחתימת בית העסק

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקנתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה וידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחמת בה בצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחמת בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ולא ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ולא מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ולא הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנחילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. סח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: ביקוקט טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 514849371
ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) סלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222

PHILIPS



Bluedio
—Amazing Life—



BANG & OLUFSEN



UniCam
Pictures for life



motorola



רשימת נקודות שירות

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקומקס
באר שבע	Touch, יס פלאנט	מתחם ישפח סנטר, רח' ברך קטינקא 2	08-6557717	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יאסנטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסופן תקשורת קרית	המסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	נל אלקטרוניקה	יס 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסט הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	יצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	נחלה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף